







|  | РЕГИОН-ЦМ   | РЕГИОН-ЦЛ   | GK-36EXE  | LDP-7224  | LIP-7024  | CISCO-7960  |
|--|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Протокол связи с АТС   | 4-проводный гибридный:<br>звук - аналоговый, сигнализация - цифровая              |   |   | 2-проводный,<br>цифровой  | Ethernet/Internet<br>(IP нестандарт)  | Ethernet/Internet<br>IP SIP   |
| Громкая связь (спикерфон)                                      | +   | +   | +   | +   | +   | +   |
| Световая индикация вызова                                      | +   | +   | +   | +   | +   | +   |
| Размер ЖК-дисплея, мм  | 42x124  | 42x124  | 13x90   | 24x94   | 24x94   | 70x100  |
| Количество строк ЖК-дисплея                                    | 4   | 4   | 2   | 3   | 3   | 9   |
| Регулировка угла наклона дисплея                               | +   | -   | +   | +   | +   | +   |
| Подсветка дисплея  | +   | +   | -   | -   | -   | -   |
| Язык вывода информации на дисплей                              | русский   | русский   | англ.   | русский/англ.   | русский/англ.   | англ.   |
| Количество функциональных клавиш                               | 16  | 15  | 12  | 10  | 10  | 16  |
| Навигационный джойстик   | -   | -   | -   | +   | +   | -   |
| Количество программируемых клавиш                              | 36  | 24  | 24  | 24  | 24  | 6   |
| Количество цветов световой индикации клавиш                    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | -   |
| Количество программируемых клавиш консоли расширения           | 48  | 24  | 48  | 48  | 48  | -   |
| Количество цветов световой индикации клавиш консоли расширения | 2   | 2   | 1   | 2   | 2   | -   |
| Разъем дополнительной трубки                                   | +   | +   | -   | -   | -   | -   |
| Разъем микротелефонной гарнитуры                               | +   | +   | -   | +   | +   | +   |
| Разъем внешнего микрофона                                      | +   | +   | -   | -   | -   | -   |
| Разъем внешней акустической системы                            | +   | +   | -   | -   | -   | -   |
| Разъем магнитофона   | +   | +   | -   | -   | -   | -   |
| Питание пульта   | от внеш. БП   | от внеш. БП   | от АТС  | от АТС  | от внеш. БП   | от внеш. БП   |
| Питание консоли  | от внеш. БП   | от внеш. БП   | от АТС  | от АТС  | от внеш. БП   | -   |
| Материал корпуса пульта и консоли                              | металл  | металл  | пластик   | пластик   | пластик   | пластик   |
| Тип клавиатуры   | пленочная   | пленочная   | клавишная   | клавишная   | клавишная   | клавишная   |
| Габариты пульта, ГхШхВ, мм                                     | 400x310x110   | 240x280x185   | 230x190x180   | 180x265x135   | 180x265x135   | 200x270x150   |
| Вес пульта не более, кг  | 7   | 4,5   | 2   | 1,5   | 1,5   | 2   |
| Габариты консоли, ГхШхВ, мм                                    | 400x155x110   | 225x130x180   | 230x130x180   | 160x150x110   | 160x150x110   | -   |
| Вес консоли не более, кг                                       | 3,5   | 2,5   | 1   | 1   | 1   | -   |